CHIAYO



COACH PRO 500

迷你手提式無線擴音機

COACH PRO 500

迷你手提式無線擴音機



COACH PRO使用高效能鋰電池，省去繁雜的接線，並提供3.5Ø音源輸入與輸出的連接孔，亦可控制有線與無線麥克風的回音，造型新穎、輕巧，簡約卻不失功能性。

特色

- 55W Class-D功率放大電路。
- 5 ½吋全音域喇叭。
- 可選配16頻道的接收模組。
- LCD顯示MP3錄放音模組 (USB插槽)，另附有遙控器。
- （Ø6.3mm插孔）可使用有線麥克風。
- AUX IN（Ø3.5mm插孔）。
- AUX OUT（Φ3.5mm插孔）可進行外部錄音。
- 可控制有線與無線麥克風的回音（ECHO）效果。
- 兩種高效率警報聲，可供緊急或特殊場合應用。
- （鋰電池）充飽電後可連續使用12小時。
- 簡易電池室機構設計，汰換電池更為方便。



音效的最佳平衡

內建高效能CLASS D數位功率放大器，驅動5 ½吋全音域喇叭，最大輸出功率55W，輕鬆滿足100至300人數等小型活動的擴音需求。



攜帶擴音的首選

手提或肩掛皆可，攜帶方便，也可以固定於腳架，是宗教集會、導覽解說、選舉造勢、教室教學、展覽會廣告等小型場所活動的第一幫手。



量身打造

可依照應用場合的需求配備多媒體功能，包括：無線麥克風的接收模組與、MP3錄放音模組（附有遙控器，操作更加靈活）。



持久續航

充飽電後可連續使用12小時。實用的簡易電池室機構設計，汰換電池更加方便。



Comtatible



SQ-5116
充電式手握無線麥克風



SQ-1016V
充電式手握無線麥克風



SQ-1016
充電式手握無線麥克風



Q-5001
充電式手握無線麥克風



Q-818
充電式手握無線麥克風



SM-2016
充電式腰掛發射器



M-818
充電式腰掛發射器

Accessories



ST-30
腳架



12W0038
鋰電池 (16.8V 2.6A)



SB-61
攜帶包

COACH PRO 500

最大輸出功率	55W, 3Ω Load (class-D)
音箱型式	5 ¼吋全音域
頻率響應	50Hz-20KHz±3dB
綜合T.H.D.	< 0.5%
音源輸入	MIC in (Ø6.3mm), AUX in (Ø3.5mm), USB (選配)
音源輸出	AUX out (Ø3.5mm)
電源供應	交流100-240V AC，直流19V DC/3.42A
使用電池	鋰電池(16.8V/2.6Ah)x1
使用時間	音樂5-6小時，演說10-12小時
充電時間	4小時
尺寸 (mm)	162 x 292 x 184
重量 (kg)	2.2



CHIAYO 嘉友電子股份有限公司
公司：臺北市仁愛路四段27巷30號　電話：02-2741-5741 .　傳真：02-2752-5242
工廠：嘉義市東區後湖里忠孝二街88號　電話：05-271-1000 .　傳真：05-276-7611
chiayo@chiayo.com.tw　www.chiayo.com.tw