

CHIAYO



6"
70 W



COACH 400

迷你可攜式多功能無線擴音機

COACH 400

迷你可攜式多功能無線擴音機



COACH 400使用高效能鋰電池，省去繁雜的接線，並提供3.5mm音源輸入與輸出的連接孔，內建藍牙接收模組，可透過手機配對來播放音樂。造型新穎、輕巧，簡約卻不失功能性。

特色

- 40W Class-D功率放大電路。
- 4吋全音域喇叭。
- 可選配16頻道的接收模組。
- LCD顯示MP3錄放音模組 (USB插槽)，另附有遙控器。
- (Ø6.3mm插孔) 可使用有線麥克風。
- AUX IN (Ø3.5mm插孔)。
- 內建藍牙接收模組。
- AUX OUT (Ø3.5mm插孔) 可進行外部錄音。
- 兩種高效率警報聲，可供緊急或特殊場合應用。
- (鋰電池) 充飽電後可連續使用12小時。
- 簡易電池室機構設計，汰換電池更為方便。



音效的最佳平衡

內建高效能CLASS D數位功率放大器，驅動4吋全音域喇叭，最大輸出功率40W，輕鬆滿足100至300人數等小型活動的擴音需求。



同步擴音不煩惱

具備3.5mm插孔，使用麥克風時還可外接音源，同步擴音。亦可隨時隨地與手機、平板與筆電等裝置進行藍牙配對，傳輸距離長達10公尺，輕鬆播放音樂。



量身打造

可依照應用場合的需求配備多媒體功能，包括：無線麥克風的接收模組與、MP3錄放音模組（附有遙控器，操作更加靈活）。



持久續航

充飽電後可連續使用12小時。實用的簡易電池室機構設計，汰換電池更加方便。



相關產品



SQ-5116
充電式手握無線麥克風



SQ-1016V
充電式手握無線麥克風



SQ-1016
充電式手握無線麥克風



Q-5001
充電式手握無線麥克風



Q-818
手握無線麥克風



SM-2016
充電式腰掛發射器



M-818
充電式腰掛發射器

配件



ST-30
腳架



12W0038
鋰電池 (16.8V 2.6A)



SB-41
攜帶包

COACH 400

最大輸出功率	40W, 4Ω load (class-D)
音箱型式	4吋全音域
頻率響應	50Hz-20KHz±3dB
綜合T.H.D.	< 0.5%
音源輸入	MIC in (Ø6.3mm), AUX in (Ø3.5mm), BLUETOOTH in, USB (選配)
音源輸出	AUX out (Ø3.5mm)
電源供應	交流100-240V AC · 直流19V DC / 3.42A
使用電池	鋰電池(16.8V/2.6Ah)x1
使用時間	音樂5-6小時 · 演說10-12小時
充電時間	4小時
尺寸 (mm)	156 x 205 x 156
重量 (kg)	1.6



CHIAYO 嘉友電子股份有限公司

公司：臺北市仁愛路四段27巷30號 電話：02-2741-5741 傳真：02-2752-5242

工廠：嘉義市東區後湖里忠孝二街88號 電話：05-271-1000 傳真：05-276-7611

chiayo@chiayo.com.tw

www.chiayo.com.tw